

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
_____ Е.И. Костык
«__» _____ 20__ года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ «БУЦПК»
_____ Т.П. Горкун
«__» _____ 20__ года

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и электробезопасности при производстве отделочных работ
ИОТ-027-14

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При производстве отделочных работах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмирование при падении с подмостков, люлек, лесов;
 - травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
 - переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
 - возникновение пожара при пользовании открытым огнём.
- 1.4 При работе должна использоваться следующая спецодежда: комбинезон хлопчатобумажный, берет (косынка), плотные рукавицы, резиновые перчатка, защитные очки с небьющимися стеклами.
- 1.5 При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42В.
- 1.6 При выполнении отделочных работ должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации училища.
- 1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под берет (косынку).
- 2.2 Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования.
- 2.3 Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. На современной строительной площадке в качестве источника энергии для работы строительных машин и механизированного инструмента широко используется электрический ток. Чтобы предупредить поражения электрическим током или получение травм, необходимо строгое соблюдение установленных правил электробезопасности. К основным из них относятся следующие:
- питание переносных светильников и ручного электроинструмента осуществляется, как правило, при напряжении 36В через переносные трансформаторы. Применяемые при этом штепсельные вилки должны исключать возможность их включения в сеть с более высоким напряжением;

- все пусковые устройства необходимо размещать так, чтобы исключалась возможность включения машин и механизмов посторонними лицами. С этой же целью пусковые устройства различных машин нельзя располагать рядом;
 - не допускается открытое расположение токоведущих частей, а все ограждения и закрытия должны открываться только при помощи инструмента;
 - вне зависимости от применяемого напряжения замену ламп в переносных светильниках надо производить только при отключенном источнике напряжения;
 - включение в сеть электродвигателей, электроинструмента, приборов освещения и других токоприемников должно производиться только при помощи предназначенных для этой цели аппаратов и приборов. Подключение этих приборов к электрическим сетям, а также ремонт электросети, в том числе и замену предохранителей, разрешается выполнять только специально выделенным рабочим-электромонтерам;
 - перед работой с электроинструментом надо ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с ним и получить инструктаж от мастера (преподавателя) на рабочем месте.
- 3.2. Отделочные работы следует вести с инвентарных подмостей, люлек и лесов, установленных на прочное, жесткое основание и надежно закрепленных.
- 3.3. Применять лестницы - стремянки можно только для выполнения мелких работ.
- 3.4. Нельзя перегружать леса и подмости. Их состояние проверяют перед началом каждой смены. Все замеченные повреждения и неисправности устраняются немедленно.
- 3.5. Запрещается сбрасывать материалы и инструменты с подмостей, люлек и лесов.
- 3.6. В помещениях, где идет работа, необходима надежная вентиляция.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2 В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.
- 4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить, об этом администрации училища, при необходимости отправить пострадавшего в больницу.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Вынести мусор, отходы в отведенное место.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.4. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть помещение на замок.